

PROIECTANT GENERAL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA	Nr. pr. 515/ 2018
SC. PROTEUS SRL	INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	pag. 3/39

MEMORIU TEHNIC INSTALATII DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU

1.1 Denumirea investiției	"REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI, COMUNA BUNEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA"
1.2 Amplasament: -	LOCALITATEA BUNESTI , COMUNA BUNEŞTI
1.3 Actul administrative de aprobare HOTARIREA CONSILIULUI LOCAL	
1.4 Ordonatorul principal de credite	COMUNA BUNEŞTI
1.5 Investitorul	COMUNA BUNEŞTI
1.6 beneficiarul investiției	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUNEŞTI
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție	S.C. PROTEUS S.R.L., SUCEAVA
Proiectant specialitate	
Număr proiect (contract)	- 515/ 2018
Faza de proiectare	- PROIECT TEHNIC

1.8. Obiectul proiectului

Prezenta documentatie cuprinde detaliile de executie si montaj si caietul de sarcini pentru SISTEMULUI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU AL INVESTITIEI "REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI, COMUNA BUNEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA"

2. Baza legala de proiectare

Prezenta documentatie s-a elaborat avand la baza urmatoarele documente:

- Tema functionala ceruta de beneficiarul final,
- Tema de arhitectura pusa la dispozitie

-Datele tehnologice legate de specificul activitatii care se desfasoara in obiectiv

Proiectul s-a realizat avand in vedere urmatoarele NORMATIVE si STANDARDE in vigoare:

1. Normele tehnice de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor, indicativ P118 /99 ;
2. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a., indicativ NP-I7-11 ;
3. Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107/95 ;
4. Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor Partea a III a Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3/2015
5. Legea 10/1995 – Privind calitatea in constructii;
- 6 Legea 90/1996 – Norme generale de protectie a muncii
- 7 Legea 50/1991 , republicata privind autorizarea executarii constructiilor
- 8 Legea nr. 608/2001, cu modificarile ulterioare privind evaluarea conformitatii produselor

3. Descrierea sistemului

3.1 Sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Conditii privind proiectarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

(1) Echiparea cu instalatii de semnalizare a incendiilor se prevăd în mod obligatoriu la următoarele compartimente de incendiu, construcții și încăperi:

- clădiri/construcții având destinația de învățământ cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600m² și mai mult de două niveluri;
- clădiri de îngrijire a sănătății cu paturi staționare, supraveghere, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, bătrâni, persoane cu dizabilități sau lipsite de adăpost, indiferent de numărul persoanelor;

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNESTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2011 pag. 4/39
--	--	---------------------------------------

Beneficiarul solicita realizarea unei instatii de semnalizare incendiu la gradinita cu program normal Cladirea scolii in care urmeaza sa se execute lucrarea este amplasata in localitatea Bunesti, comuna Bunesti, judetul Suceava..

Gradul de acoperire cu instalatii de detectare si semnalizare pentru cladirile, compartimentele de incendiu si incaperile prevazute la 3..1 poate fi:acoperire totală: sunt supravegheate toate spatiiile din cladire cu exceptia celor mentionate la punctul 3.1.1;

3.1.1;Zone exceptate de la supraveghere:

spatiile sociale (dușuri, toalete, spălătorii, etc.) dacă în aceste incinte nu se depozitează materiale sau deșeuri care pot determina apariția unui incendiu însă nu și zonele comune de acces ale acestor spații sociale; adăposturi de protecție civilă care, în timp de pace, nu sunt utilizate în alte scopuri sau nu au altă destinație; rampe de încărcare aflate în spații deschise.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu (SDAI) s-a proiectat intr-o arhitectura deschisa in conformitate cu prevederile standardei si normativelor in vigoare pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu.

Date generale

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de realizare a instalatiilor semnalizare incendiu pentru cladirea cu regim de inaltime parter

Categoria de importanta a cladirii este C - importanta normala conform H.G.R. 766/1997.

Intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintata de catre beneficiar, proiectul de instalatii semnalizare incendiu respecta normele si standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare.

Echiparea cladirii cu instalatii de semnalizare a incendiilor se realizează în vederea asigurării siguranței la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util în caz de apariție a acestora, în funcție de categoria de importanță a construcției, tipul acesteia, nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol de incendiu), destinația clădirii, potrivit revederilor prezentului normativ. Beneficiarul poate stabili echiparea construcțiilor pe care le utilizează cu astfel de instalatii și în alte cazuri.

Instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să asigure:

detectarea incendiilor atât pe căile de circulație pentru funcționarea normală a construcțiilor, cât, mai ales, în spațiile și incaperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evoluă nestânjenit, fără a fi observat în timp util; anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat și/sau prin declansatoare manuale de alarmă și telefoane de interior, precum și, după caz, la unitatea de pompieri (serviciu de pompieri);

alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție și evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acțiune stabilite;

avertizarea ocupanților (utilizatorilor) din clădire asupra pericolului de incendiu și transmiterea de instrucțiuni (mesaje) pentru evitarea panicii.

Echipamentul de control și semnalizare (centrala de semnalizare) este o componentă a unei instalatii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat, după caz, pentru:

a recepționa semnale de la detectoarele conectate;

a determina dacă aceste semnale corespund unei condiții de alarmă;

a indica o condiție de alarmă acustic și optic;

a indica locul izbucnirii incendiului;

a înregistra, dacă este posibil, oricare din aceste informații;

Echipamentul de control și semnalizare (centrala de semnalizare) trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcționare ale instalației de semnalizare a incendiilor:

starea de veghe, când echipamentul de control și semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrică și în absența semnalizării oricărei alte stări ;

starea de alarmă la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;

starea de defect, când este semnalizat un defect;

starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;

starea de testare, când este semnalizată o testare a funcționării.

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 201 pag. 5/39
---	--	--------------------------------------

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fara potential pentru controlarea instalatiei de iluminat de siguranta in caz de alarma

Descriere

Centralele de semnalizare incendiu se instaleaza la parterul clădii pe holuri si asigurăra supravegherea permanent direct sau indirect de către personal competent, capabil a lua măsurile necesare în caz de incendiu.

Încăperea destinată amplasării centralei de semnalizare incendiu și a echipamentelor aferente trebuie să corespundă următoarelor condiții:

- a) să fie situată, de regulă, la parter sau în spații ușor accesibile și numai în cazuri bine justificate la subsol;
- b) să aibă iluminat natural și posibilități de aerisire directă, condiții normale de umiditate și temperatură admise în încăperi administrative;
- c) să fie ferită de praf, agenti corozivi, inundații și surgeri de apă;
- d) să fie astfel realizate încât să împiedice propagarea din exterior a incendiilor, exploziilor, trepidățiilor
- e) Încăperea destinata centralelei de semnalizare a incendiilor amplasate în construcții din categoria C (BE2), D, E (BE1), este amplasata în spațiu ferit de incendii sau în încăperi separate prin elemente incombustibile (C0) planee REI 60, pereti EI 60, usi EI2 30C rezistente la foc minim 30 min și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
- f) Încăperea centralelor de semnalizare a incendiilor se va instala un post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioară a obiectivului și un post direct la centrala orășenească.
- g) Încăperea centralei de semnalizare a incendiilor se va prevedea cu iluminat de siguranță pentru intervenție.

Sistemul este organizat în zone de alarmare

Se vor monta detectoare de fum și temperatură pentru a acoperi toate compartimentele de incendiu din clădire cu excepția

-grupurilor sanitare

-canale și puturi de cabluri cu aria secțiunii mai mică de 2 mp

-spații incarcare descarcare neacoperite

Zone de alarmare

Centrala CI parter

Bucla 1 Parter, Windfang, Sala de clasa, SAS, Cornul și laptele, Hol, Sali de clasa, Hol, Materiale curatenie

Bucla 2 Parter Centrala termică

Butoanele de incendiu se vor monta pe holuri

Sirenele de interior vor fi montate la parter

Sirenele de exterior vor fi montate la parter pe fatadadele clădirii

Sistemul este organizat cu o centrală cu bucle

Ventilarea clădirii se realizează prin tiraj natural realizat prin golurile ferestrelor și usilor existente la exterior

Sirenele de interior sunt alimentate din centrală iar sirenele de exterior au acumulator tampon de 3,2Ah

Instalatia se realizeaza cu cablu ecranat ignifug YY1 4x1,5 (F2-1,5 4x1,5mm²) pentru buclele de semnalizare si sirenă

Cablurile se vor monta în tub răflat ignifug

SOLUȚIILE PROIECTULUI

Instalatia semnalizare incendiu propusa este formata din 1 centrala de incendiu care se monteaza la parter, avand 2 bucle pe care sunt montati detectori de fum, temperatura, CO si butoane de tip adresabile:

Montajul detectorilor se face aparent pe tavane sau direct pe placă de beton, iar traseele de cablu se vor realiza ingropat in tubulatura PVC cu diam de 16 mm sau si plinta PVC.

Totii detectoarii folositi in instalatie sunt adresabili si sunt de culoare alba.

Sirenele interioare propuse la parter pentru semnalizarea incendiului este opto-acustice de culoare alba si functionare analogica fiind actionate de releul montat in soclurile detectoarelor adresabile.

Sirenele exterioare este montate pe fatada clădirii in deasupra usilor de evacuare

Din lipsa de spatiu se va monta centrala de incendiu in Windfang

Alimentarea centralei se face din circuitul electric de 230V de la tabloul principal.

Supravegherea la aparitia incendiului s-a realizat combinat cu detectoare de fum si temperatura .

S-au luat in considerare urmatoarele masuri de securitate:

PROIECTANT GENERAL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDETUL SUCEAVA	Nr. pr. 515/ 201
SC. PROTEUS SRL	INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	pag. 6/39

• utilizarea de detectoare de fum in fiecare spatiu cu pericol de incendiu, montate pe tavanul fals sau deasupra, pe planseu, centrat fata de grinzi, stalpi sau ferme metalice in locurile de acumulare a fumului degajat.

• s-a prevazut butoane manuale de alarmare incendiu pe caile de iesire principale pe holuri
Pentru semnalizarea evenimentelor au fost montate sirene cu flash, in interiorul cladiri pe holuri in locuri usor vizibile

Tot pentru semnalizarea evenimentelor au fost montate sirene cu flash si pe exteriorul cladirii
Obiectivul a fost impartit in zone de detectare astfel incat locul de origine al alarmei sa poata fi determinat rapid din indicatiile date de centrala de semnalizare a inceputului de incendiu.

In concordanta cu tema de proiectare, arhitectura constructiei, normativele si standardele in vigoare, s-au definit arii de incendiu, in functie de destinatia spatilor protejate, unde vor fi instalate elementele de detectie a inceputului de incendiu.

Nr.crt	Zona	Detector fum si temperatura pe tavan	Detector fum si temperatura sub tavan	Detect or de temperatura	Buton Incendiu	Sirena interior	Sirena exterior	Motor actionare ferestre antifoc
0	1	2	3	4	5	7	8	9
CENTRALA CI1								
1	Bucla 1-Parter	10	0	0	2	2	2	0
2	Bucla 2-Parter CT	0	0	1	0	0	0	0
	TOTAL	10	0	1	2	2	2	0

3.2 Caracteristici tehnice ale echipamentelor prevazute in proiect

Centrala de semnalizare incendiu Bentel J-408 -8 sau similar

Centrala de semnalizare a inceputului de incendiu Bentel j-408-8 sau similar, cu o arhitectura corespunzatoare integral standardelor din seria EN 54-2, EN 54-4 echipata cu microprocessor si este recomandata pentru sisteme de incendiu mici si medii

Extensiile pot fi incorporate cu maximum de flexibilitate permitand sistemului sa poata fi usor adaptat in cazul schimbarii destinatiilor unor incaperi ale cladirilor cu costuri minime

Volumul mic de cabluri necesare pentru realizarea sistemului datorat unei tehnologii simple face ca instalatia sa fie foarte eficienta

Pe fiecare zona se pot conecta 127 de detectori de incendiu (fum si temperatura) conventionali

In cazul unei intreruperi de current bateriile asigura functionarea sistemului

Caracteristici

8 bucle pe placa de baza, pe fiecare bucla se pot lega 127 diuspozitive cu adresa

- fiecare zona echipata cu o iesire de alarma (open colector) pentru controlul barierelor (usilor) impotriva incendiilor

- panoul de comanda usor de utilizat

- tensiune de alimentare : 27,6 VDC, sursa de 2,5 A.

- Compartiment pentru doua acumulatoare

- Dimensiune: 422x502x116 mm.

- Masa (cu 2 buc de acumulator) : 18,7 kg.

- Current maxim : 0,9A.

- Consum: 60 W

- Iesire auxiliara programabila OC (Open colector)

- Iesire de alimentare 24V resetabila

- Iesire de alarma + semnalizare defecte nesupervizata

- 2 Iesiri de alarma supervizate

- sistemul suporta doua module de extensie de 8 zone J400/EXP, doua module de stingere J400/EXT, un modul de afisaj LCD si module repetoare J400/REP.

interfata RS 232 pentru conexiune la PC

- Detectoare de incendiu care se pot conecta la centrala

- Detectoare de fum optic

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNESTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 7/39
--	--	---------------------------------------

- Detectoare de fum si temperatura
- Detectoare de temperatura si cresterea temperaturii
- Detectoare de temperatura fixa
- Detectoare CO+detectie crestere temperature
- Compatibilitate cu elementele de alarmare tip Bentel sau similar

Detectoare de incendiu

Aceste detectoare se utilizeaza pentru detectia incendiilor care se produc cu degajare de fum la inceputul incendiului, fum produs de majoritatea materialelor utilizate in constructii; precum si la o crestere rapida a temperaturii

.Detectorul de fum optic si temperatura TH601

Detector optic de fum. Detecteaza fumul emis in cadrul arderii diverselor materiale: lemn, hartie, plastic etc. Pentru o functionare optima, camera optica este testata permanent. Este proiectat si realizat in tehnologie SMD.

Caracteristici generale:

- Detector de fum optic
- Conform cu EN54
- Tensiune de alimentare 10,5 - 30 Vcc
- Curent absorbit in stand-by: max. 65 microA
- Curent absorbit in alarma: 12 - 45mA
- LED pentru semnalizare alarma si buna functionare
- Iesire de semnalizare alarma
- Temperatura de functionare -20-70°C
- Dimensiune soclu 109 (mm)
- Dimensiunea detectorului 109 X 43(mm) , greutate 0,093kg
- Timp de resetare 2-5sec.
- Conexiuni prin cablu 2x1,5mmp
- Detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagneticica EN50130-4
- Categoria de exploatare mediu neindustrial
- Temperatura minima de utilizare -20 grade Celsius
- Temperatura maxima de utilizare +70 grade Celsius
- Temperatura minima de depozitare -25 grade Celsius
- Temperatura maxima de depozitare +80 grade Celsius
- Umiditate relative :0-95%(fara condens)

Detectoarele trebuie amplasate astfel incat produsele degajate de incendiu din suprafata supravegheta sa ajunga la acestea fara dilutie , atenuare sau intarziere

Distanta pe orizontala de functionare recomandata pentru detectoarele de fum este de 7,5m pentru incaperi cu inaltimea pana la 8m

Aria de acoperire a detectorului este aria unui cerc cu raza de 7,5m

Distanta de 7,5m este distanta orizontala considerate intre orice punct din spatial protejat la cel mai apropiat detector (cu exceptia tavanelor inclinate)

Zona de supraveghere este limitata de o serie de factori

-Suprafata protejata

Distanta orizontala dintre orice punct din spatial supravegheat sic el mai apropiat detector

Distanta fata de pereti

Inaltimea si configuratia tavanului

Ventilatia si miscarea aerului in spatial respective

Obturatiile miscarii de convectie a produselor de ardere

Buton de incendiu tip SWITCH NB 520 W sau similar

LED semnalizare stare de alarma

- Reset cu cheie
- Cablare pe 2 fire, instalare simpla
- Conform standard EN54 part 11
- Utilizabil la sistemele conventionale de antiincendiu

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 8/39
--	--	---------------------------------------

- Dimensiune (H, W, D mm): 92, 92, 48 mm
- Voltaj operare DC 12 la 24 V
- Current operare 1mA
- Impedanta in alarma: 6800Ohm.
- Masa: 200 g.

• Temperatura minima de operare -10 la +50 grade Celsius

Declansatoarele manuale (butoanele de incendiu) se amplaseaza pe caile de evacuare in interiorul sau exteriorul fiecarei usi pe scara de evacuare (palirele de access au podeletele scarilor de evacuare) si la iesirile spre exterior

Se amplaseaza si langa spatiile care prezinta risc mare de incendiu

Se amplaseaza in locuri usor accesibile

Distanta de la cel mai indepartat punct la butonul de alarma va fi maxim 30 m

Inaltimea de montare a butoanelor va fi intre 1,2m-1,5 m de la pardoseala

SIRENA DE EXTERIOR CALL – 24R sau similar

- Sirena de exterior alimentare 24V, autoprotejata, din carcasa de policarbonat, rosie, pentru semnalizare incendiu. Spatiu pentru acumulator 12V/2A.
- Sirena conventionala de exterior cu flash
- Autoprotejata, carcasa plastic rosie
- Presiune acustica: 103 dB/3m
- Tensiune nominala : 27.6 Vdc
- Acumulator utilizat: 12/2,3 Ah
- Test baterie
- Current mediu in alarma: 1,4 A
- Current maxim absorbit la terminal N: 0,6 A
- Temperatura functionare: -25... +55 grade Celsius
- Dimensiuni: 208x252x98 mm
- Masa (fara baterie): 2.3 Kg

SIRENA DE INTERIOR HS900 sau similar

- Sirena piezo de interior, de inalta performanta, pentru semnalizare in caz de incendiu.

Caracteristici generale:

- alimentare 19 - 32Vcc
- hi/low dB mod
- sunet temporal, mecanic si continuu
- control separat pentru semnalul acustic si luminos
- sincronizare sunet lumina prin utilizarea modulului SYNC.
- IP 31
- design atractiv

Toate dispozitivele acustice de alarmare instalate intr-o cladire trebuie sa produca zgomote de acelasi fel

In spatiile cu zgomot normal sirenele trebuie sa produca semnal sonor cu intensitatea de minimum 65db In locurile unde apar zgomote de fond cu durata mai mare de 30 secunde si intensitate mai mare de 65 dB este necesar ca dispozitivele acustice sa produca sunete cu 5dB peste nivelul acestora

Alimentare cu energie electrica

Sursa principală de energie pentru sistem este rețeaua publică de alimentare

Întregul sistem detectie incendiu va fi alimentat dintr-un tablou electric separat, alimentat înaintea întrerupatorului general. Va fi protejat împotriva supratensiunilor și a scurtcircuitelor.

Totodată sistemul este prevăzut cu alimentare de rezervă, furnizată de acumulatori de 12Vcc și 24 Vcc Acestea se încarcă în timpul alimentării din sursa primă și vor asigura funcționarea normală a instalației de semnalizare a incendiului pe o durată de minim 30 de minute, în stare de alarmă, în cazul unei eventuale căderi a sursei principale. Timp în care este obligatorie pornirea alimentării de rezervă, facuta dintr-un generator de interventie sau surse neîntreruptibile, conform prevederilor P118/3/2015 Dupa revenirea la sursa principală de tensiune, acumulatorii se vor reîncărca în termen de 24 de ore.

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEȘTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 9/39
--	--	---------------------------------------

Capacitatea acumulatorilor se va stabili în functie de consumul propriu al centralei de detectie incendii si consumul propriu al elementelor componente ale sistemului.

Comutarea de pe o sursa pe alta nu trebuie sa produca modificari in starea instalatiilor (alarme false pierderi de informatii , initierea comenzii de actionare a dispozitivelor de protectie)

Sursa de rezerva va asigura autonomia in functionare a instalatiei de semnalizare a incendiului pe o durata de minim 24 de ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute in stare de alarma

Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificările de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde cerintelor prevazute în proiect si calitatilor functionale garantate de fabrica furnizoare. Toate materialele si accesoriiile vor fi verificate vizual. Materialele care prezinta defectiuni neremediabile vor fi respinse. Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce cablurile au fost montate.

În timpul executiei se va face de catre executant o verificare preliminara a instalatiilor.

Verificarea preliminara presupune:

- verificarea înainte de montaj a izolatiei si a continuitatii electrice a conductoarelor;
- verificarea dupa montaj, a izolatiei si a continuitatii electrice a instalatiei, înaintea acoperirii traseelor subterane;
- verificarea echipamentelor electrice.

Verificarea definitiva cuprinde:

- verificari prin examinare vizuala;
- verificari prin încercari.

În vederea receptiei si darii în exploatare a sistemului de detectie incendii, executantul trebuie sa predea, certificatele care atesta ca echipamentele folosite corespund SR EN 54. La receptia si darea în exploatare a instalatiilor, se efectueaza verificarea existentei unei legaturi eficiente între priza de pamânt si elementele sistemului care necesita legare la pamânt.

Asigurarea service-ului

În vederea asigurarii bunei functionari a sistemului de detectie a începutului de incendiu, se vor face lunare verificari tehnice si functionale ale echipamentelor. Verificările tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru menținerea operatională si în stare de funcționare a sistemului, urmarindu-se dacă elementele de detectie nu au suferit deteriorari, deplasari ori mascari care reduc din aria zonei supravegheate si asigura transmiterea la distanta a semnalelor.

Conform ART. 33 din ordinul Nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de preventie si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003 se va întocmi un registru care va cuprinde date relevante privind:

- a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii;
- b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc;
- c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.

Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul de producere a fenomenului (evenimentul). Evenimentele sunt: alarmele de incendiu (reale si false), defecte, avertizările de prealarmă, teste, dezactivari temporare si vizitele pentru service.

Scurte note trebuie sa fie facute de fiecare data cand este efectuata orice depanare.

Pastrarea jurnalului se face de catre beneficiarul utilizator, la acesta avand acces personalul abilitat al firmei care asigura service-ul.

Executantul va asigura instruirea personalului beneficiarului. În acest sens acesta va preda manualele de utilizare, va face o descriere detaliata a caracteristicilor tehnice si functionale, precum si modul de operare a centralei de detectie incendii, tinând cont de conditiile specifice de lucru.

Beneficiarul, este responsabil pentru:

- asigurarea conformitatii initiale si continua a instalatiei sau a sistemului, cu cerintele in vigoare;
- scrierea procedurii pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari si a altor evenimente aparute in instalatie sau sistem;

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 10/39
--	--	--

- antrenarea ocupantilor pentru situatii, alarme si pentru evacuare;
- pastrarea instalatiei sau sistemului in cele mai bune conditii de functionare;
- preventirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru impiedicarea activarii detectoarelor prin operatii de sudare, taiere metale, fumat, incalzit, gatit, evacuare gaze etc.;
- asigurarea ca instalatia sau sistemul este modificat corespunzator daca apar orice schimbari semnificative de utilizare sau configurare a cladirii.

3.3 Calculul energetic al instalatiei

Incarcarea instalatiei se calculeaza pe baza consumului detectoarelor in cazul cel mai defavorabil pentru fiecare consumator (alarmă).

Nr crt	Echipament	Tensiune de alimentare		Consum		Nr. buc	Consum total	
		Baza (V)	Rezerva (V)	Veghe (mA)	Alarma (mA)		Veghe (mA)	Alarma (mA)
1	Centrala semnalizare	220	2x12 Vcc	130,00	500	1	130,00	500,00
2	Detector fum si temperatura	24		6,70	38	10	67,00	380,00
4	Detector temperatura	24		6,70	45	1	6,70	45,00
5	Buton de incendiu	24		0	23,5	2	0	47,00
6	Sirena interior	24		0	225	2	0	450,00
7	Sirena exterior	24		0	140	2	0	280,00
8	Motor actionare obloane	24		0	800	0	0	0,00
TOTAL							203,70	1702,00

Conform normativului P118/3/2015 cap 4 punctul 4.3.2 sursa de alimentare de rezerva a sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure o durata de functionare de 48 ore si in plus necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata de 30 minute

Conform normativului P118/3/2015 cap 4 punctul 4.3.3 sursa de alimentare de rezerva a sistemului poate fi redusa la o durata minima de 30 ore in conditii normale in care exista personal de supraveghere permanent

Conform normativului P118/3/2015 cap 4 punctul 4.3.4 sursa de alimentare de rezerva a sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure autonomie in functionare a instalatiei pe o durata de 72 ore in conditii in care cladirea ramane neocupata 30 zile

Incarcarea sistemului se calculeaza pe baza consumului echipamentelor in cazul cel mai defavorabil pentru fiecare element, cu respectarea Standardului SR CEI 839 – 1 – 2.

Calculul capacitatii acumulatorilor (bateriilor) pentru functionare in back-up

$$C_{acu} = 1,25(0,5 \times C_{alarma}) = 1,25 \times 0,5 \times 1,702 = 1,060 \text{ Ah}$$

Unde: C_{stby} - curentul total consumat din sursa in stant by;

C_{alarma} - curentul total consumat din sursa in stare de alarma;

C_{acu} - capacitatea acumulatorului (Ah);

Aceasta este capacitatea necesara pentru 30 minute in starea de alarma, conform standardului I18-2 privind obiectivele prevazute cu alimentare de rezerva prin generator.

Calculul in stare de veghe

Calculul pentru o autonomie in functionare de 72 ore

Curent consumat conform tabel = 1702,00 mA

$$X/1,7020A=72 \text{ h} \Rightarrow X=14,67 \text{ Ah} \Rightarrow C_{acv}=14.67 \text{ Ah}$$

b) **Calculul in stare de alarma**

Calculul pentru o autonomie in functionare de 30 min(0,5 ore)

Curent consumat conform table = 1702,00 mA

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 11/39
--	--	--

$$X/1,7020=0,5\text{h} \Rightarrow X=1,70 \text{ Ah} \Rightarrow \text{Caca}=1,70 \text{ Ah}$$

Capacitatea totala a bateriei =Cacv+Caca=14,67 Ah +1,70 Ah =16,37 Ah

Se vor monta 1 acumulatori de 12V / 50 Ah.

Capacitatea acumulatorilor de curent continuu este de 50 Ah

Calculul pentru o autonomie de functionare timp de 30 min in stare de alarmare a sirenei exterioare

Curent consumat=1400mA

Timp de functionare=30min (0,5ore)

$$X=1,4A=0,5\text{h} \Rightarrow 0,7\text{Ah}$$

Sirena exterioara are o baterie de 12V cu o capacitate de 3,2Ah

3.4 Specificatii de materiale

Nr.crt	Denumire produs	Cod produs	U.M	Cant.	Furnizor	Obs
1	Centrala detectie incendiu conventionala	3408-8	buc	1		
2	Detector de fum optic si temperatura	601	buc	10		
3	Soalu detector seria 600	5b	buc	10		
4	Detector de temperatura	601	buc	1		
5	Soalu detector seria 600	5b	buc	1		
6	Buton alarmare incendiu	NB 520 W	buc	2		
7	Sirena avertizare incendiu interior	HS900	buc	2		
8	Sirena avertizare incendiu exterior	24R	buc	2		
9	Acumulator 12V/50 Ah	72 ah	buc	1		
10	Acumulator 12V/3,2Ah	ACCU 3,2	buc	1		
11	Cablu	F 2x1,5	m	110		
12	Tub riflat	25mm	m	119		

3.5 Tabel amplasare echipamente semnalizare incendiu

Nr.crt	Notare	Tip element	Nivel	Spatiu protejat
1	Ft	Detector de fum		Windfang, Hol, sali
2	Ff	Detector de fum optic si temperatura		Centrala termica
3	B	Buton incendiu		Hol
4	Si	Sirena interior		Parter holuri
5	Se	Sirena exterior		Exterior intrari in cladire
6	M	Motor (mecanism) actionare ferestre		-

3.6 Tabel repartizare echipamente pe zone

Nr.crt	Tip element	Codificare	Zone (bucle)
1	Centrala temperatura incendiu conventionala	3408-8	Parter
2	Detector de fum optic si temperatura	601	Parter -10 buc
3	Detector de temperatura	601	Parter centrala termica
4	Buton incendiu	NB 520 W	Parter -2 buc
5	Sirena interior	SL-7	Parter -2 buc
6	Sirena exterior	ACCU 2,3	Fatada princip, stanga-2 buc
7	Motor(mecanism) actionare obloane	M	-

Tabel repartizare echipamente pe spatiu de montaj

Nr.crt	Spatiu de montaj	Detector fum si temperatura pe tavani (cod)	Detector fum si temperatura sub tavani (cod)	Deetector de temperatura (cod)	Buton Incendiu (cod)	Sirena interior (cod)	Sirna exterior (cod)	Motor actionare ferestre (cod)
1	Windfang	F1, F2			B1	Si1	Se1	
2	SAS	F8			B2	Si2	Se2	

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNESTI, JUDETUL SUCCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515 / 2011 pag. 12/39
--	---	---

3	Cornul si laptele	F5							
4	Sala de clasa	F3, F4							
5	Sala de clasa	F6, F7							
6	Centrala termica			Ft1					
7	Grup sanitar prof								
8	Hol grup sanitar profesori	F10							
9	Materiale curatenie	F9							
10	Grup sanitar copii								
	Total	10			1	2	2	2	0

3.7 Ordinea de realizare a operatiilor

- Se trag cablurile de la centrala catre senzorii de detectie
- Se monteaza senzorii de detectie pe pozitii conform planului
- Se monteaza centrala de incendiu
- Se fac conectarile in centrala pentru toate echipamentele
- Se face testare si programarea centralei si a senzorilor de detectie

Instructiuni pentru punerea in functiune

Montarea aparaturii se va face spre sfirsitul montajului, pentru a se evita deteriorarea ei. Utilizarea instalatiei necesita o pregatire corespunzatoare.

Pentru a asigura o functionare sigura a instalatiei se recomanda testarea intregii instalatii, cel putin o data pe luna prin simularea de alarme de la toate detectoarele (normativele prevind testarea saptamanala a instalatiei).

Ordinea de montaj

Nr.crt	Marca cablu	Tip cablu	Plecare	Sosire	Observatii
SISTEM DE SEMNALIZARE INCENDIU					
1	Centrala CI1 Parter	F4x1,5	CI1	CI1- F1- F10	Bucla 1 (circuit C1) (10 buc detector fum si temperatura F1-F10, 2 buc butoane incendiu B1-B2, 2 sirene exterior Se1-Se2, 2 sirena interior Si1-Si2. Ordine montaj Se1, B1, F1, Si1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, Si2, F9, F10, B2, Se2)
2	Centrala CI1 Parter	F4x1,5	CI1	CI1- FFt1	Bucla 2(circuit C2) 1 buc detector temperatura Ordine montaj Ft1

4. Executarea lucrarilor se va face cu respectarea normelor, standardelor si prescriptiile in vigoare in special a prevederilor pentru instalatiile electrice cuprinse in

Normativ P118/99

Normativ PE107/95

Normativ I7/2011

Normativ P118/3/2015

La punerea in functiune se vor respecta toate prescriptiile furnizorilor de aparataj si echipament electric. Se vor face verificari teste si simulari ale instalatiilor inainte de punerea in functiune.

In exploatare se va da o atentie deosebita intretinerii in bune conditii a intregii instalatii respectandu-se toate prescriptiile furnizorilor si prevederile din proiect.

Verificarea probele si masuratorile se vor face cu respectarea masurilor de protectia muncii astfel incat sa nu puna in pericol persoanele care efectueaza aceste lucrari.

Pentru a nu pierde garantia aparaturii si instalatiei, cit si pentru a-i asigura o utilizare sigura si indelungata se recomanda a se evita interventiile necalificate sau improvizatiile de orice fel.

5 Instructiuni de exploatare

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 13/39
---	--	------------------------------------

Pentru buna functionare si siguranta, este obligatorie verificarea periodica a instalatiei automate de detectie si semnalizare efRACTII/INCENDII. Modul de verificare este prezentat mai jos:

a) verificari pe durata unui schimb:

- Se verifica functionarea semnalizarilor optice/acustice la alarma si defect.

b) predare/primire schimb:

- se informeaza schimbul urmator despre starea de functionare a sistemului:
- defectiuni aparute solutionate si cele nesolutionate inca,
- masuri de izolare a sistemului pentru spatiile care datorita diferitelor defecte sau probleme nu se mai asigura supravegherea automata,
- se verifica functionarea semnalizarilor conform pct. a)
- se intocmeste procesul verbal de predare/primire cu starea instalatiei.

c) verificari saptamanale:

- se verifica conform pct. a, in plus:

- se verifica global functionarea semnalizarii la incendiu
- se actioneaza butonul de alarmare si detectoare optice de fum (prin simulare cu fum de tigara de la cca. 0,5m si se constata functionarea semnalizarilor acustice si optice, retranslatia alarmei,
- se va actiona prin rotatie astfel incat la 12 saptamani sa se actioneze toate detectoarele sistemului
- se verifica conditiile de mediu in care sunt amplasate detectoarele si degajarea spatiilor din jurul detectoarelor si butonului de alarmare
- prin controlul in instalatie la locul de amplasare al acestora, daca se constata umiditate excesiva, praf, etc., sau obturarea detectoarelor, se va remedia pe loc (in jurul detectoarelor trebuie sa existe un spatiu liber de cel putin 60cm, iar pentru butoanele de alarmare trebuie sa se permita un acces usor.

d) verificari lunare:

Se recomanda ca aceste verificari sa faca obiectul unui contract de service cu o firma specializata - se verifice conform pct. a -, in plus:

- se verifica global functionarea semnalizarii la defect- se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect: intrerupere, scurtcircuit, punere la masa a circuitelor si buclelor, lipsa surse alimentare, scoatere detectoare din circuit; si trebuie sa semnalizarea la centrala a tuturor acestor defecte, retranslatia la dispecerat
- se verifica comutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la alimentarea pe fiecare sursa de alimentare (reteau si acumulatoare).se constata sirene separate

e) verificari trimestriale:

- se executa de firma specializata- intretinerea profilactica a centralei de semnalizare
- se verifica vizual placile din centrala, starea de integritate a circuitelor si contactelor, curatire de praf si impuritati daca este cazul.
- intretinerea profilaetica a detectoarelor si butoanelor de semnalizare se verifica vizual starea de integritate a acestora, curatire de praf si impuritati a detectoarelor de fum daca este eazul.
- se verifica starea de integritate a cablurilor, traseelor de protectie cabluri, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, a sirenelor de alarmare, vizual in instalatie, pentru a se constata starea de integritate a elementelor; se remediaza defectele.
- se verifica conform pct. c, dar pentru toate detectoarele si dispozitivele
- se verifica individual fiecare detector sau buton prin actionare;

f) verificari anuale:

- aceste verificari se executa de firma specializata intretinerea profilactica a elementelor auxiliare
- se verifica rezistenta de impamantare,- se verifica rezistenta de izolatie a cablurilor.
- se verifica starea marcapunctelor la detectoare, butoane, dispozitive, cabluri, doze conexiuni-vizual prin control in instalatie
- se verifica sensibilitatea detectoarelor cu trusa de testare, prin sondaj astfel incat in 3 ani sa se verifice toate detectoarele,
- se executa verificarile conform pct. -d-.

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 14/39
---	--	--

Pentru prevenirea accidentelor de munca, la executarea instalatiilor interioare se vor respecta urmatoarele prescriptii:

- norme de protectia muncii pentru instalatii PE 119/82
- instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE PE 006/81
- prescriptia PE 119/82-privind protectia muncii in instalatiile electrice

La executia sistemului electric se vor folosi urmatoarele categorii de mijloace de protectie:
 mijloace de protectie electroizolanta care au sa scop protejarea personalului impotriva electrocutarilor prin izolarea fata de portile aflate sub tensiune

- mijloace de protectie cu rolul de a verifica prezenta sau lipsa de tensiune
- mijloace de protectie cu rolul de a asigura personalul contra aparitiei accidentelor, a tensiunii la locul de munca
- mijloace de protectie cu rolul de a delimita fizic zonele protejate si zonele de lucru in scopul preventirii accidentelor
- mijloace de protectie cu rol de avertizare vizuala cu caracter de interdictie
- mijloace de protectie contra actiunii arcului electric a produselor de ardere, a traumatismelor, a actiunii agentilor chimici.

7 Grafic de mentenanta

Sisteme , instalatii aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Nr.crt.	Obiectul verificarii	Conditii de indeplinire	Periodicitate	Observatii
1	Starea de integritate a echipamentelor	Vizual	Zilnic la predarea schimbului	Conform fisiei postului
2	Tensiunea de alimentare a surselor (baza si rezerva)	Masurare cu voltmetru	Zilnic la predarea schimbului	Timp mediu de functionare
3	Starea de functionare generala	Informare verbală si analiza vizuala	Zilnic la predarea schimbului	Analiza eventualelor alarme
4	Functionarea semnalelor optice si acustice –de incendiu sau defect	Simulari conform instructiunilor	Zilnic la predarea schimbului	De pe tastatura centralei
5	Functionarea semnalizarilor retransmise la distanta	Conform recomandarilor furnizorului	Zilnic la predarea schimbului	Defecte semnalizate instantaneu
6	Functionarea transmisilor la unitatile de pompieri militari	Stabilirea legaturilor	Zilnic la predarea schimbului	Conform protocolului
7	Funcionarea semnalizarilor de la detectoare sau butoane manuale	Actionarea unui detector sau buton de alarmare	Saptamanal	Pentru instalatii peste 13 linii prin rotatie saptamanal
8	Functionarea detectoarelor si a butoanelor de semnalizare	Simularea incendiului conform instructiunilor furnizorului	Trimestrial	Conform grafic intocmit
9	Sensibilitatea detectoarelor	Prin sondaj conform instructiunilor furnizorului	Anual	Test cu spray cu aerosoli
10	Conditiiile de mediu in care functioneaza detectoarele	Vizual inlaturarea conditiilor de producere a prafului, umezelii, vibratiilor	Vizual	Intretinere
11	Asigurarea degajarii spatiului din jurul detectoarelor si butoanelor	Vizual	Saptamanal	Raza spatiu=0,75-1m
12	Starea marcajelor de identificare	Vizual	Anual	Intretinere
13	Capacitatea bateriei acumulatoare (tensiune, electrolit, contacte)	Masurare si vizual	Vizual	Intretinere
14	Comutarea automata a surselor de alimentare cu energie electrica	Conform instructiunilor furnizorului	Lunar	Comutare automata
15	Functionarea globala a semnalizarilor de defect	Simularea conditiilor de defect	Lunar	Verificare linii la 6 luni
16	Functionarea dispozitiivelor exterioare de alarmare	Simulare	Lunar	probe
17	Intretinerea preventive a centralelor de semnalizare , detectoarelor si butoanelor	Manual prin curatare de praf si impuritati	Trimestrial	

PROIECTANT GENERAL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA	Nr. pr. 515/ 2018
SC. PROTEUS SRL	INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	pag. 15/39

18	Integritatea cablurilor	Vizual	Anual	
19	Rezistenta de izolatie a circuitelor	Masurarea rezistentei	Anual	
20	Verificarea metrological a AMC-urilor din instalatie	Masuratori in laboratoare specializate	Anual	

Montarea aparaturii se va face spre sfirsitul montajului, pentru a se evita deteriorarea el. Utilizarea instalatiei necesita o pregatire corespunzatoare.

Pentru a asigura o functionare sigura a instalatiei se recomanda testarea intregii instalatii, cel putin o data pe luna prin simularea de alarme de la toate detectoarele (normativele prevind testarea saptamanala a instalatiei).

Pentru a nu pierde garantia aparaturii si instalatiei, cit si pentru a-i asigura o utilizare sigura si indelungata se recomanda a se evita interventiile necalificate sau improvizatiile de orice fel.

8 Garantii

Echipamentele vor fi insotite de certificate de calitate, conformitate si garantie.

9 Termen de remediere defectiuni

Timpul de remediere al unor eventuale defectiuni este de 24 ore de la instiintarea de catre beneficiar. Anuntarea unei eventuale defectiuni in sistemul de securitate, de catre beneficiarul sistemului se va realiza in maxim 2 ore de la aparitia acesteia, prin telefon urmat de fax sau e-mail.

10. Certificari

Executantul va avea autorizari pentru instalarea sistemelor: detectie si alarmare incendiu, autorizari eliberate conform legii de catre IGSSU.

11 Norme de protectia muncii

Pentru prevenirea accidentelor de munca, la executarea instalatiilor interioare se vor respecta urmatoarele prescriptii:

- norme de protectia muncii pentru instalatii PE 119/82
- instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE PE 006/81
- prescriptia PE 119/82-privind protectia muncii in instalatiile electrice

La executia sistemului se vor folosi urmatoarele categorii de mijloace de protectie:

- mijloace de protectie electroizolanta care au sa scop protejarea personalului impotriva electrocutarilor prin izolarea fata de portile aflate sub tensiune
- mijloace de protectie cu rolul de a verifica prezenta sau lipsa de tensiune
- mijloace de protectie cu rolul de a asigura personalul contra aparitiei accidentelor, a tensiunii la locul de munca
- mijloace de protectie cu rolul de a delimita fizic zonele protejate si zonele de lucru in scopul prevenirii accidentelor
- mijloace de protectie cu rol de avertizare vizuala cu caracter de interdictie
- mijloace de protectie contra actiunii arcului electric a produselor de ardere, a traumatismelor, a actiunii agentilor chimici.

Dispozitii finale

S.C. PROTEUS S.R.L. SUCEAVA
Autorizatie A/1847/02 03 2012
ing Pavel Vasile
Certificat MMFES seria F nr.0213842 din 24/10/2011



PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEȘTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 28/39
--	--	--

Obiectivul: Reabilitarea si modernizarea gradinitei cu program normal in localitatea Bunesti

Beneficiar: Comuna Bunesti

Obiectul: Semnalizare incendiu

Devizul: Instalatii semnalizare incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EM04A3+	Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila peste 4 bucle (include centrale master/slave), montata pe suport metalic(panouri sandwich)	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	EN02A2+	Montaj, conexiuni/legaturi, etichetare la unitatea centrala detectare/avertizare/alarmare efractie conventionala (pe fir), 8 zone	buc	17		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	EN14A2+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, montate aparent pe suport metal-Detector fum	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	EN05B1+	Conexiuni/legaturi la module I/E pentru sisteme conventionale/radio spor manopera pentru lucru la inaltime h= 3 - 4,95 m	ore	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	EN06B1+	Verificari/probe/programare la module I/E pentru sisteme conventionale/radio spor manopera pentru lucru la inaltime h= 3 - 4,95 m	ore	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	EN14A3+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, montate aparent pe suport metal masiv (usi tezaur)-Detector fum si temperatura	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	EN24A1+	Montare butoane panica	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	EN25A1+	Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior, conventionale	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	EN26A1+	Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la exterior, conventionale	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	EN27A+	Verificari /probe la dispozitive	buc	4		


PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEȘTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 29/39
--	--	--

		avertizare opto - acustice montate la interior		Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
11	ED15A1	Baterie (grup) de acumulatori cu placi de plumb	buc	1 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
12	ED06A#	Baterie de acumulatori	buc	1 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
13	EA16A#	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediul exploziv cu diametrul 1/2"-11/4"	buc	18 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
14	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorură de vinil neplastificată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	110 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
15	EB05A#	Conductor pentru curenti slabii introdus in tuburi de protectie	m	119 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
16	CL28A1	Grile de ventilație confectionate din tabla neagra cu 3 jaluzele de 150x200mm	buc	1 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
17	IC38A1	Procurare sustinere conducte tuburi diverse colectoare-distribuitoare aparate si recipienti diversi-Tava otel inoxidabil	kg	10 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
18	7313035	Cutie din metal (otel inoxidabil) cu 3 prize pentru montat in pardoseala-Tana inox acumulatori	buc	1 Material: Transport:		
19	EA04C%	Tub de protectie metalic montat pe console, avind diametrul interior pina la 25,5 mm,	m	1 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli	10,0000%					

PROIECTANT GENERAL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNEŞTI, JUDETUL SUCEAVA	Nr. pr. 515/ 2018
SC. PROTEUS SRL	INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	pag. 30/39

indirecte		
Profit	5,0000%	
Total General fara TVA		
TVA		
TOTAL GENERAL (Lei)		

S.C. PROTEUS S.R.L. SUCEAVA
ing Pavel Vasile



Nota

Pentru a se evita dubla cotare a utilajelor prezentate in lista de mai jos (Formularul F4)-se va proceda astfel

Montajul utilajelor se va cota in formularul F3 -deviz Instalatii semnalizare incendiu

Procurarea utilajeelor si echipamentelor mentionate mai jos se va face in Formularul F4-Lista de echipamente

PROIECTANT GENERAL SC. PROTEUS SRL	Proiect: REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA BUNESTI Beneficiar: COMUNA BUNESTI, JUDETUL SUCEAVA INSTALATII SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	Nr. pr. 515/ 2018 pag. 31/39
--	--	--

Formularul F4

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE INCLUSIV DOTARILE (dupa caz)**

OBIECTUL: INSTALATII SEMNALIZARE INCENDIU

Nr. crt	DENUMIREA	U.M.	CANT	P.U. RON/UM	VALOAREA RON (excl. TVA)	PRODUCATOR (denumire, adresa, tel. fx)	FISA TEHNICA
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Centrala detectie cu 8 bucle A1	buc	1				F.T.1
2	Detector de fum optic si temperatura	buc	10				F.T.2
3	Detector temperatura	buc	1				F.T.3
4	Buton de avertizare	buc	2				F.T.4
5	Sirena de interior	buc	2				F.T.5
6	Sirena exterior	buc	2				F.T.6
8	Acumulator 12 Vx50Ah	buc	1				FT8
9	Acumulator 12 Vx3,2Ah	buc	1				FT9
TOTAL :							
TOTAL PROCURARE :							
- cheltuieli de transport de la furnizor la depozit							
TOTAL GENERAL:							

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

